

EDIZIOdue colore

Prises type 25



couleur:

-  crema
-  orange
-  coffee
-  noir
-  blanc
-  gris clair
-  gris foncé

Assortiment:

-  F
-  FMI
-  FX.54

Feller-NR: 8725.FX.54.ST.39




E-NR: 617 501 960

EAN: 7613175169255





Prises type 25 - 16 A, 250 V AC, L + N + PE - 16 A, 440 V AC, 3 L + N + PE - Avec bornes enfichables - Hauteur 54 mm - FX.54 - orange - IP20 - 74 x 74 mm

courant nominal:	16 A
tension nominale:	250 V
mode de montage:	apparent
version:	norme suisse type 25
sans halogène:	Oui
nombre d'unités:	1
verrouillable:	Non
avec clapet:	Non
mode de raccordement:	borne à fiches
avec protection renforcée contre les conta	Non
qualité du matériau:	matière thermoplastique
parasurtension:	Non
protection à courant différentiel:	Non
approprié pour indice de protection (IP):	IP20
nombre de prises commandées:	0
avec éclairage de fonction:	Non
avec éclairage d'orientation:	Non
matériau:	matière synthétique
courant de défaut assigné:	0 mA
type de fixation:	fixation avec vis
résistance aux chocs:	IK00

Fiche technique: 8725.FX.54.ST.39
Accessoires:

	Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
	Set de recouvrement - Pour prise type 25 - Sans cadre de recouvrement - F - orange	920-8725.F.39 378 096 960
	Capot avec plaque de base pour appareils FX - Pour 1 appareil - FX.54 - orange	985.FX.54.39 283 901 960
	Capot pour appareils FX - FX.54 - orange	901.FX.54.39 283 905 960

Décomposition:

	Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
	Plaque de base - Avec cadre synthétique - Pour 1 appareil - FX.54	912.FX.54 283 915 000
	Prises type 25 - 16 A, 250 V AC, L + N + PE - 16 A, 440 V AC, 3 L + N + PE - Avec bornes enfichables - BSE - incolore	8725.BSE.ST 636 658 000
	Capot pour appareils FX - FX.54 - orange	901.FX.54.39 283 905 960
	Set de recouvrement - Pour prise type 25 - Sans cadre de recouvrement - F - orange	920-8725.F.39 378 096 960