

## EDIZIOdue colore Steckdose Typ 25



### Farbe:

 crema

 orange

 coffee

 schwarz

 weiss

 hellgrau

 dunkelgrau

### Bauart:

 F

 FMI

 FX.54

**Feller-NR:** 8725.FX.54.ST.60

**E-NR:** 617 501 950

**EAN:** 7613175169293

Steckdose Typ 25 - 16 A, 250 V AC, L + N + PE - 16 A,  
440 V AC, 3 L + N + PE - Mit Steckklemmen -  
Anbauhöhe 54 mm - FX.54 - schwarz - IP20 - 74 x 74  
mm

<b>Nennstrom:</b>	16 A
<b>Nennspannung:</b>	250 V
<b>Montageart:</b>	Aufputz
<b>Ausführung:</b>	Schweizer Norm Typ 25
<b>Halogenfrei:</b>	Ja
<b>Anzahl der Einheiten:</b>	1
<b>Abschliessbar:</b>	Nein
<b>Mit Klappdeckel:</b>	Nein
<b>Anschlussart:</b>	Steckklemme
<b>Mit erhöhtem Berührungsschutz</b>	Nein
<b>Werkstoffgüte:</b>	Thermoplast
<b>Überspannungsschutz:</b>	Ja
<b>Fehlerstromschutz:</b>	Nein
<b>Geeignet für Schutzart (IP):</b>	IP20
<b>Anzahl der Steckdosen schaltbar:</b>	0
<b>Mit Funktionsbeleuchtung:</b>	Nein
<b>Mit Orientierungslicht:</b>	Nein
<b>Werkstoff:</b>	Kunststoff
<b>Bemessungsfehlerstrom:</b>	0 mA
<b>Befestigungsart:</b>	Befestigung mit Schraube

### Zubehör:

Name / Kategorie

Feller-Nr / E-NR

Datenblatt: 8725.FX.54.ST.60



Abdeckset - Für Steckdose Typ 25 - Ohne  
Abdeckrahmen - F - schwarz

920-8725.F.60  
378 096 950

**Datenblatt: 8725.FX.54.ST.60**


Kappe mit Befestigungsbügel für FX-Apparate - 985.FX.54.60  
 Für 1 Apparat - FX.54 - schwarz 283 901 950



Kappe für FX-Apparate - FX.54 - schwarz 901.FX.54.60  
 283 905 950

**Zerlegung:**


Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
Befestigungsbügel - Mit	912.FX.54
Kunststoff-Grundrahmen - Für 1 Apparat - FX.54	283 915 000



Steckdose Typ 25 - 16 A, 250 V AC, L + N + PE 8725.BSE.ST  
 - 16 A, 440 V AC, 3 L + N + PE - Mit 636 658 000  
 Steckklemmen - BSE - farbneutral



Abdeckset - Für Steckdose Typ 25 - Ohne 920-8725.F.60  
 Abdeckrahmen - F - schwarz 378 096 950



Kappe für FX-Apparate - FX.54 - schwarz 901.FX.54.60  
 283 905 950