

EDIZIOdue colore

Prese tipo 25



colore:

- crema
- arancione
- coffee
- nero
- bianco
- grigio chiaro
- grigio scuro

Esecuzione:

- F
- FMI
- FX.54

Feller-NR: 8725.FX.54.ST.67




E-NR: 617 501 040

EAN: 7613175166797





Prese tipo 25 - 16 A, 250 V AC, L + N + PE - 16 A, 440 V AC, 3 L + N + PE - Con morsetti a innesto - Altezza 54 mm - FX.54 - grigio scuro - IP20 - 74 x 74 mm

corrente nominale:	16 A
tensione nominale:	250 V
modo di montaggio:	apparente
versione:	norma svizzera tipo 25
senza alogeni:	Sì
numero di unità:	1
chiudibile:	No
con coperchio a cerniera:	No
tipo di collegamento:	morsetto a innesto
con protezione dal contatto incrementa:	No
qualità del materiale:	materiale termoplastico
sovratensore:	Sì
protezione da corrente di guasto:	No
adatto per grado di protezione (IP):	IP20
numero di prese commutabili:	0
con illuminazione funzionale:	No
con illuminazione di orientamento:	No
materiale:	materiale sintetico
corrente di guasto nominale:	0 mA
tipo di fissaggio:	fissaggio con vite
resistenza agli urti:	IK00

Scheda dati: 8725.FX.54.ST.67
Accessorio:

	Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
	Set di copertura - Per presa tipo 25 - Senza telaio di copertura - F - grigio scuro	920-8725.F.67 378 096 040
	Coperchio con staffa di fissaggio per apparecchi FX - Per 1 apparecchio - FX.54 - grigio scuro	985.FX.54.67 283 901 040
	Coperchio per apparecchi FX - FX.54 - grigio scuro	901.FX.54.67 283 905 040

Scomposizione:

	Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
	Staffa di fissaggio - Con cornice plastica - Per 1 apparecchio - FX.54	912.FX.54 283 915 000
	Prese tipo 25 - 16 A, 250 V AC, L + N + PE - 16 A, 440 V AC, 3 L + N + PE - Con morsetti a innesto - BSE - incolore	8725.BSE.ST 636 658 000
	Coperchio per apparecchi FX - FX.54 - grigio scuro	901.FX.54.67 283 905 040
	Set di copertura - Per presa tipo 25 - Senza telaio di copertura - F - grigio scuro	920-8725.F.67 378 096 040