

## EDIZIOdue colore

### Presa tripla tipo 13

**colore:**
 crema

 arancione

 coffee

 nero

 bianco

 grigio chiaro

 grigio scuro
**Esecuzione:**
 F

 FMI

 FX.54
**Feller-NR:** 87303.FX.54.K.39**E-NR:** 609 145 960**EAN:** 7611386955636

Presa tripla tipo 13 - 10 A, 250 V AC, L + N + PE - Con morsetti a innesto - Parallela - Con otturatore - Altezza 54 mm - FX.54 - arancione - IP20 - 74 x 74 mm

**corrente nominale:** 10 A**tensione nominale:** 250 V**modo di montaggio:** apparente**versione:** norma svizzera tipo 13**senza alogeni:** Sì**numero di unità:** 3**chiudibile:** No**con coperchio a cerniera:** No**tipo di collegamento:** morsetto a innesto**con protezione dal contatto incrementata:** No**qualità del materiale:** materiale termoplastico**sovratensore:** No**protezione da corrente di guasto:** No**adatto per grado di protezione (IP):** IP20**numero di prese commutabili:** 0**con illuminazione funzionale:** No**con illuminazione di orientamento:** No**materiale:** materiale sintetico**corrente di guasto nominale:** 0 mA**tipo di fissaggio:** fissaggio con vite**resistenza agli urti:** IK00

**Scheda dati: 87303.FX.54.K.39**
**Accessorio:**


Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
Set di copertura - Per presa tripla tipo 13 - Con otturatore - Senza telaio di copertura - F - arancione	920-87303.F.K.39 378 107 960



Coperchio per apparecchi FX - FX.54 - arancione	901.FX.54.39 283 905 960
---	-----------------------------

**Scomposizione:**


Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
Presa tripla tipo 13 - 10 A, 250 V AC, L + N + PE - Appropriato solo per apparecchi di finitura FX/QX - Con morsetti a innesto - Par...	87303.BSE.FX 657 156 790



Staffa di fissaggio - Con cornice plastica - Per 1 apparecchio - FX.39	912.FX.39 283 914 000
--	--------------------------



Coperchio per apparecchi FX - FX.54 - arancione	901.FX.54.39 283 905 960
---	-----------------------------



Set di copertura - Per presa tripla tipo 13 - Con otturatore - Senza telaio di copertura - F - arancione	920-87303.F.K.39 378 107 960
--	---------------------------------