


Scheda dati: 87303.FX.54.K.61

EDIZIOdue colore

Pres a tripla tipo 13



colore:

 crema

 arancione

 coffee

 nero

 bianco

 grigio chiaro

 grigio scuro

Esecuzione:

 F

 FMI

 FX.54

Feller-NR: 87303.FX.54.K.61



E-NR: 609 145 000

EAN: 7611386836973





Pres a tripla tipo 13 - 10 A, 250 V AC, L + N + PE - Con morsetti a innesto - Parallela - Con otturatore - Altezza 54 mm - FX.54 - bianco - IP20 - 74 x 74 mm

| | |
|--|-------------------------|
| corrente nominale: | 10 A |
| tensione nominale: | 250 V |
| modo di montaggio: | apparente |
| versione: | norma svizzera tipo 13 |
| senza alogeni: | Sì |
| numero di unità: | 3 |
| chiudibile: | No |
| con coperchio a cerniera: | No |
| tipo di collegamento: | morsetto a innesto |
| con protezione dal contatto incrementa: | Sì |
| qualità del materiale: | materiale termoplastico |
| sovratensore: | No |
| protezione da corrente di guasto: | No |
| adatto per grado di protezione (IP): | IP20 |
| numero di prese commutabili: | 0 |
| con illuminazione funzionale: | No |
| con illuminazione di orientamento: | No |
| materiale: | materiale sintetico |
| corrente di guasto nominale: | 0 mA |
| tipo di fissaggio: | fissaggio con vite |
| resistenza agli urti: | IK00 |

Scheda dati: 87303.FX.54.K.61
Accessorio:

| | Name / Kategorie | Feller-Nr / E-NR |
|--|---|---------------------------------|
|  | Set di copertura - Per presa tripla tipo 13 - Con otturatore - Senza telaio di copertura - F - bianco | 920-87303.F.K.61 378 107 000 |
|  | Coperchio per apparecchi FX - FX.54 - bianco | 901.FX.54.61 283 905 000 |

Scomposizione:

| | Name / Kategorie | Feller-Nr / E-NR |
|--|---|---------------------------------|
|  | Presa tripla tipo 13 - 10 A, 250 V AC, L + N + PE - Appropriato solo per apparecchi di finitura FX/QX - Con morsetti a innesto - Par... | 87303.BSE.FX 657 156 790 |
|  | Staffa di fissaggio - Con cornice plastica - Per 1 apparecchio - FX.39 | 912.FX.39 283 914 000 |
|  | Coperchio per apparecchi FX - FX.54 - bianco | 901.FX.54.61 283 905 000 |
|  | Set di copertura - Per presa tripla tipo 13 - Con otturatore - Senza telaio di copertura - F - bianco | 920-87303.F.K.61 378 107 000 |